

Brīnišķīgi sakari. Dzīve kustībā.

LMT Internet lietotāja rokasgrāmata

Bezvadu termināls

Visas tiesības aizsargātas

Nevienu šī dokumenta daļu nedrīkst nekādā veidā un ar nekādiem līdzekļiem atveidot vai nodot, iepriekš nesaņemot rakstisku atļauju no Huawei Technologies Co., Ltd.

Preču zīme



HUAWEI un HUAWEI ir Huawei Technologies Co., Ltd tirdzniecības zīmes. Visas pārējās tirdzniecības zīmes un tirdzniecības vārdi, kas minēti šajā pamācībā, ir to attiecīgo turētāju īpašums.

Brīdinājums

Informācija šajā pamācībā var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma. Šī dokumenta sagatavošanā ir pieliktas visas pūles, lai nodrošinātu tā precizitāti, taču visi šajā dokumentā sniegtie paziņojumi, informācija un ieteikumi nav uzskatāmi par nekāda veida garantiju, tieši vai netieši izteiktu.

Saturs

1 Termināla pārlūkprogrammas apraksts	1
Termināla pārvaldības uzsākšana	1
Interfeisu pārskats	1
2 Interneta pakalpojumi	3
Interneta pieeja	3
Statistikas dati	3
3 SMS pakalpojumi	5
Ziņojumu veidošana un sūtīšana	5
Iesūtne (Inbox)	5
Izsūtne (Outbox)	7
Nozīmīgs, melnraksts, izdzēsts un paziņojumi	7
Ziņojuma skatīšana SIM/USIM kartē	7
Teksta ziņojumu iestatījumi	8
4 Tālruņu katalogs	10
Lokālā tālruņu kataloga vadība	10
Tālruņu kataloga vadība SIM/USIM kartē	12
Imports/Eksports	13
5 Iestatījumi un informācijas vaicājums	15
Darbības ar PIN kodu	15
Ierīces izvēle	16
Diagnosticās informācijas skatīšana	16
Sākuma iestatījumi	17
Tīkla iestatījumi	17
Savienojumu profila iestatījumi	18
6 Biežāk uzdotie jautājumi	20
7 Saīsinājumi	21

1

Termināla pārlūkprogrammas apraksts

Termināla pārvaldības uzsākšana

Lai uzsāktu darbu ar programmu, uzklikšķiniet uz termināla pārlūkprogrammas īsinājumikonas darbvirsmā divreiz.

Piezīme

- Kad jums lūdz ievadīt PIN kodu (personīgo identifikācijas numuru), ievadiet pareizu PIN un uzklikšķiniet **OK**. Ja, ievadot PIN vai PIN atbloķēšanas taustiņa (PUK) kodu, kļūdaties, jums nebūs pieejamas ar tīklu saistītas funkcijas.
- Vērsieties pie pakalpojuma sniedzēja, lai pārlicinātos, vai jums nav nepieciešama SIM/USIM karte.
- SIM/USIM kartes nodrošina pakalpojuma sniedzējs. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu pakalpojuma sniedzēju.

Interfeisu pārskats

Īsinājumikonas

Tabulā parādītas īsinājumikonas, kuras nodrošina termināla pārlūkprogramma.

Klikšķināt...



Lai...

displejā parādītos interfeiss **Savienojums (Connection)** .







apskatītu pārsūtīto datu statistikas datus.

displejā parādītos interfeiss **Teksts (Text)**.

displejā parādītos interfeiss **Tālrunu katalogs (Phonebook)**.

Informācija par statusu

Tabulā parādīta informācija par statusu.


Informācija par statusu	Apraksts
Tīkla signāls	Norāda tīkla signāla stiprumu.
Tīkla informācija	Displejā parādās pašreizējā tīkla profils.
Jauns ziņojums	Ja teksta ziņojumu uzvedne ir iestatīta, tad, saņemot jaunu ziņojumu: <ul style="list-style-type: none">• Stāvvokļa joslā mirgo ikona .• Displeja apakšējā labajā stūrī parādās Uzvednes (Prompt) dialoglogs.
Neizlasīts ziņojums	Ja ir neizlasīts ziņojums: <ul style="list-style-type: none">• Stāvvokļa joslā mirgo ikona .• Novietojot kursoru uz ikonas, displejā parādās neizlasīto ziņojumu skaits.
Tīkla savienojums	Informācija par tīkla savienojumu: <ul style="list-style-type: none">•  Tīkls ir pievienots.•  Tīkls nav pievienots.
Pārsūtītie dati	<ul style="list-style-type: none">•  Notiek datu lejupielāde.•  Notiek datu augšupielāde.

2 Interneta pakalpojumi

Interneta pieeja

Varat pieslēgties tīklam ar termināla pārlūkprogrammas palīdzību pēc tīkla un savienojuma profilu iestatīšanas.

Lai piekļūtu internetam, rīkojieties šādi:

1. Uzklikšķiniet .
2. Izvēlieties pareizo profilu sarakstā, kas parādās displejā.
3. Uzklikšķiniet **Savienot (Connect)**, lai iestatītu savienojumu.
4. Minimizējiet pārlūkprogrammu, lai pieslēgtos internetam.

Piezīme


- Kad izveidots savienojums, galvenais interfeiss displejā parāda pašreizējā tīkla savienojuma ilgumu, statistikas datus un pārsūtīšanas ātrumu.
- Kad izveidots savienojums, varat izvēlēties **Izslēgt (Disconnect)**, lai atvienotos no tīkla.

Statistikas dati

Jūs varat lietot funkciju **Statistika (Statistics)**, lai pārbaudītu tīkla trafiku.

Statistikas datu skatīšana

Lai skatītu statistiku, rīkojieties šādi:

1. Uzklikšķiniet , lai displejā parādītos statistikas interfeiss.
 2. Navigācijas logā uzklikšķiniet uz atbilstošiem starpkartes izcilņiem, lai displejā parādītos atbilstošā diagramma.
- **Pārsūtīšana (Transfer)**: Lai apskatītu augšupielādes/lejupielādes ātrumu un pašreizējā savienojuma datus.
 - **Statistika (Statistics)**: Lai apskatītu pašreizējā savienojuma ilgumu un dienas/mēneša/gada augšupielādes un lejupielādes datus.

Piezīme

Trafika statistikas dati ir paredzēti tikai uzziņai. Faktisko trafika informāciju uzskaita un apkopo operators.

Statistikas datu atkārtota iestatīšana

Lai atkārtoti iestatītu statistikas datus, rīkojieties šādi:



1. Navigācijas logā ar labo taustiņu uzklikšķiniet uz starpkartes izcilņa.
2. Izvēlieties **Atkārtoti iestatīt statistiku (Reset statistics)**.
3. Dialoglogā **Apstiprināt (Confirm)** uzklikšķiniet **Jā (Yes)**.

3

SMS pakalpojumi

Termināla pārlūkprogramma nodrošina ziņojumu pakalpojumu. Lokālā pastkastīte var saglabāt neierobežotu skaitu ziņojumu savas ietilpības robežās, un ziņojumus var viegli pārvaldīt.

Ziņojumu veidošana un sūtīšana

1. Uzklīkšķiniet , lai displejā parādītos interfeiss **Teksts (Text)**.
2. Uzklīkšķiniet , lai displejā parādītos interfeiss **Jauns (New)**.
3. Ievadiet saņēmēja numuru, lietojot vienu no iespējām:
 - Uzklīkšķiniet **Sūtīt...(Send To...)**. Tad izvēlieties tālruņa numuru interfeisā **Izvēlieties Numuru (Select Number)**.
 - Ievadiet saņēmēja numuru.
 - 4. Ievadiet ziņojuma saturu.
 - 5. Pēc satura rediģēšanas, varat izvēlēties šādas iespējas:
 - Uzklīkšķināt **Sūtīt (Send)**: Lai nosūtītu ziņojumu.
 - Uzklīkšķināt **Saglabāt (Save)**: Lai saglabātu ziņojumu kā melnrakstu.
 - Uzklīkšķināt **Aizvērt (Close)**: Lai izietu no pašreizējā ziņojuma. Ja nospiežat **Jā (Yes)** dialoglōgā **Apstiprināt (Confirm)**, ziņojums tiek saglabāts **Melnrakstu mapē (Draft)**.


Piezīme

- Jūs varat nosūtīt ziņojumu grupai, kurā ir līdz pat 20 tālruņu numuriem. Numurus vienu no otra atdala ar ";".
- Katrā ziņojumā varat ievadīt līdz pat 2048 rakstzīmēm.

Iesūtne (Inbox)


Iesūtne (Inbox) saglabā saņemtos ziņojumus.

Lai displejā parādītos interfeiss **Iesūtne (Inbox)**, rīkojieties šādi:

1. Uzklīkšķiniet , lai displejā parādītos interfeiss **Teksts (Text)**.

2. Izvēlieties **Lokālais (Local)** > **Iesūtne (Inbox)**, lai displejā parādītos interfeiss **Iesūtne (Inbox)**.

Ziņojuma meklēšana

Uzklīkšķiniet . Ievadiet sūtītāja vārdu/tālruņa numuru, daļu no ziņojuma satura vai ziņojuma saņemšanas laiku.

Piezīme

- Meklēšanai varat ievadīt daļu ziņojuma teksta.
- Meklējot ziņojumu, parādās sakrītīgu ziņojumu saraksts, kas tiek automātiski atjaunots saskaņā ar ievadīto informāciju. Displejā parādās sakrītīga kontaktinformācija. Ja netiek atrasts neviens sakrītīgs ziņojums, displejā nekas neparādās.

Ziņojuma skatīšana




Lai apskatītu ziņojumu iesūtnē, rīkojieties šādi:

1. Displejā nospiediet interfeisu **Teksts (Text)** un izvēlieties ziņojumu, kuru skatīt.
2. Uzklīkšķiniet uz izvēlētā ziņojuma.
Zem ziņojumu saraksta parādās ziņojuma sūtītāja vārds un tālruņa numurs, ziņojuma saturs un saņemšanas laiks.
3. Ar labo taustiņu uzklīkšķiniet izvēlētajam ziņojumam, lai veiktu šādas iespējas:
 - **Rediģēt (Edit)**: Atkārtoti rediģē ziņojumu.
 - **Atbilde (Reply)**: Interfeisā **Rediģēt (Edit)** atkārtoti rediģē ziņojumu un nosūta to ziņojuma sūtītājam.
 - **Pārsūtīt (Forward)**: Pārsūta ziņojumu citai personai.
 - **Saglabāt numuru (Save Number)**: Interfeisā **Jauns kontakts (New Contact)** ievadiet informāciju par jauno kontaktu (tai skaitā vārdu, mājas tālruņa numuru, darba tālruņa numuru, e-pasta adresi un piezīmes) un saglabājiet kontaktu.
 - **Izdzēst (Delete)**: Dzēš ziņojumu.
 - **Izdzēst visu (Delete All)**: Izdzēš visus iesūtnes ziņojumus.

Piezīme

- Jūs varat nospriest un turēt taustiņu **Shift** vai taustiņu **Ctrl** un uzklīkšķināt uz izvēlētajiem ziņojumiem; varat nospriest kopā **Ctrl+A**, lai izvēlētos visus sarakstā esošos ziņojumus.
- No iesūtnes izdzēstie ziņojumi tiek uzglabāti **Izdzēsto ziņojumu logā (Deleted box)**.
- Jūs varat vienlaicīgi pārsūtīt tikai vienu ziņojumu.


Jūs varat arī uzklīkšķināt uz īsinājumiem, kuras atrodas virs ziņojumu saraksta, lai veiktu šādas darbības:

-  Atbildēt uz atlasīto ziņojumu.
-  Pārsūtīt atlasīto ziņojumu.
-  Izdzēst atlasīto ziņojumu.

Izsūtne (Outbox)

Izsūtne (Outbox) saglabā gan veiksmīgi, gan neveiksmīgi izsūtītos ziņojumus.

Lai displejā parādītos interfeiss **Izsūtne (Outbox)**, rīkojieties šādi:

1. Uzklīkšķiniet , lai displejā parādītos interfeiss **Teksts (Text)**.
2. Izvēlieties **Lokālais (Local)** > **Izsūtne (Outbox)**, lai displejā parādītos interfeiss **Izsūtne (Outbox)**.

Piezīme

Vairāk informācijas sadaļā “Iesūtne”.

Nozīmīgs, melnraksts, izdzēsts un paziņojumi

Nozīmīgs (Important) saglabā jūsu nozīmīgākos ziņojumus.

Melnraksts (Draft) saglabā nenosūtīto ziņojumu melnrakstus.

Izdzēsts (Deleted) saglabā ziņojumus, kuri ir izdzēsti no lokālās pastkastītes.

Paziņojumi (Reports) saglabā piegādes atskaites, kuras tiek saņemtas, nosūtot ziņojumus.

Piezīme

- Vairāk informācijas sadaļā „Iesūtne”.
- Izdzēsto ziņojumu logā nesaglabājas ziņojumi, kuri izdzēsti no SIM/USIM kartes.
- Ja jūs izdzēsīsiet ziņojumus izdzēsto ziņojumu logā, ziņojumi tiks izdzēsti uz visiem laikiem. Esiet piesardzīgi, veicot šo darbību.

Ziņojuma skatīšana SIM/USIM kartē

Ja termināls lieto SIM/USIM karti, jūs varat saglabāt nosūtītos un saņemtos ziņojumus SIM/USIM kartē.


Ar SIM/USIM kartē saglabātajiem ziņojumiem var darboties līdzīgi kā ar ziņojumiem lokālajā ziņojumu kastītē. Vairāk informācijas sadaļā “Iesūtne”.

Piezīme

- Sazinieties ar pakalpojuma sniedzēju, lai noskaidrotu vai jums ir nepieciešama SIM/USIM karte.
- SIM/USIM karti piegādā pakalpojuma sniedzējs. Lai iegūtu papildus informāciju, sazinieties ar pakalpojuma sniedzēju.
- Ja terminālam nav nepieciešama SIM/USIM karte, jūs varat saglabāt nosūtītos un saņemtos ziņojumus terminālā. Ar terminālā saglabātiem ziņojumiem var darboties līdzīgi kā ar ziņojumiem SIM/USIM kartē.

Jūs varat pārvietot ziņojumu no SIM/USIM kartes uz lokālo iesūtņi vai izsūtņi.



1. Uzklīkšķiniet , lai displejā parādītos interfeiss **Teksts (Text)**.
 2. Uzklīkšķiniet uz starpkartes izciļņa **SIM/USIM**.
 3. Izvēlaties vienu vai vairākus ziņojumus no ziņojumu saraksta.
 4. Ar labo taustiņu uzklīkšķiniet uz izvēlētajiem ziņojumiem, lai veiktu šādas darbības:
- **Pārvietot uz lokālo (Move to Local)**: Pārvieto izvēlēto ziņojumu no SIM/USIM kartes uz **Lokālais (Local)**.
 - **Pārvietot visu uz lokālo (Move All to Local)**: Pārvieto visus ziņojumus no SIM/USIM kartes uz **Lokālais (Local)**.
 - 5. Dialoglogā **Uzvedne (Prompt)** uzklīkšķiniet **OK**.

Piezīme

- Kad ziņojumi no SIM/USIM kartes tiek pārvietoti uz **Lokālais (Local)**, ziņojumi no SIM/USIM kartes tiek izdzēsti.
- SIM/USIM kartē saņemtie ziņojumi tiek pārvietoti uz lokālo iesūtņi un no SIM/USIM kartes izsūtītie ziņojumi tiek pārvietoti uz lokālo izsūtņi.

Teksta ziņojumu iestatījumi

Izvēlieties **Rīki (Tools)** > **Iespēja (Option)** un uzklīkšķiniet uz mapes **Teksta ziņojums (Text Message)**.

Teksta ziņojumu brīdinājuma iestatījumi (Text message handling)

Jūs varat izvēlēties vizuālo uzvedni un audio uzvedni.

Iespēja

Parādīt paziņojumu, kad tiek saņemts jauns teksta ziņojums

Apraksts

Kad tiek saņemts jauns ziņojums, displejā parādās dialoglogs. Jūs varat:

- Uzklīkšķināt **Skatīt (View)**, lai apskatītu jauno ziņojumu.
- Uzklīkšķināt **Atcelt (Cancel)**, lai apskatītu ziņojumu

Iespēja

Atskaņot signālu, kad tiek saņemts jauns teksta ziņojums

Apraksts

vēlāk.

Jūs varat veikt šādas darbības:

- Uzklikšķināt **Pārlūkot (Browse)**, lai izvēlētos signāla toni.
- Uzklikšķināt **Tests (Test)**, lai atskaņotu signāla toni; uzklikšķināt **Stop**, lai pārtrauktu signāla toņa atskaņošanu.

Saņemot jaunu ziņojumu, tiek atskaņots izvēlētais signāla tonis.

Piezīme

Teksta ziņojuma tonis var būt *.wav un *.mid faili.

Ziņojumu centra numura un ziņojumu derīguma termiņa iestatījumi (SMSC)

Informāciju par ziņojumu centra numuru nodrošina SIM/USIM karte. Kad SIM/USIM karte ir ievietota, informācija tiek automātiski izmainīta. Ja nav šādas informācijas jeb tā ir nejausi izdzēsta, sazinieties ar kartes piegādātāju.

Ziņojumu derīguma termiņš ir laiks, kurā ziņojumi tiek saglabāti ziņojumu centrā. Tiek piedāvātas šādas iespējas: **12 stundas, 24 stundas, 30 dienas un maksimālais.**

Piegādes atskaites pieprasījums

Jūs varat izvēlēties **Piegādes atskaites pieprasījumu (Request delivery report)**, lai nodrošinātu piegādes ziņojuma funkciju.


Izvēloties šo funkciju, tīkls var piegādāt statusa pārskatu par nosūtīto ziņojumu.

4 Tālruņu katalogs


Jūs varat ērti atrast kontaktus tālruņu katalogā ar termināla pārlūkprogrammas palīdzību.

Lokālā tālruņu kataloga vadība

Lai atvērtu lokālo tālruņu katalogu, rīkojieties šādi:

1. Uzklīkšķiniet , lai displejā parādītos interfeiss **Tālruņu katalogs (Phonebook)**.
2. Uzklīkšķiniet uz **Lokālais (Local)** navigācijas kokā.


Kontakta pievienošana

1. Uzklīkšķiniet , lai displejā parādītos interfeiss **Jauns kontakts (New Contact)**.
2. Ievadiet informāciju.
3. Uzklīkšķiniet **OK**, lai saglabātu kontaktu.

Piezīme

Kontaktinformācijas lauciņš noteikti jāaizpilda, tas nedrīkst palikt tukšs.

Kontakta meklēšana

Uzklīkšķiniet . Ievadiet kontaktinformāciju.

Piezīme




- Meklēšanai varat ievadīt jebkuru kontaktinformācijas daļu. Tiek pieņemta jebkura kontaktinformācijas daļa.
- Meklējot kontaktu, kontaktu saraksts tiek automātiski atjaunots saskaņā ar meklējamo informāciju. Displejā parādās sakrītīgi kontakti meklējamā grupā. Ja netiek atrasts neviens sakrītīgs ziņojums, displejā nekas neparādās.

Kontakta skatīšana

Lai skatītu kontaktu, rīkojieties šādi:

1. Atveriet lokālo tālruņu katalogu un izvēlaties kontaktu, kuru vēlaties apskatīt.
2. Uzklīkšķiniet uz atlasītā ieraksta.
Kontaktpersonas vārds, mobilā tālruņa numurs, darba tālruņa numurs, mājas tālruņa numurs, e-pasta adrese un piezīmes parādās displejā zem kontaktu saraksta.
3. Uzklīkšķiniet ar labo taustiņu, lai izdarītu šādas darbības:
 - **Rediģēt kontaktu (Edit Contact):** Izmainiet kontakta informāciju.
 - **Izdzēst kontaktu (Delete Contact):** Izdzēsiet kontaktu.
 - **Sūtīt (Send):** Sūtiet ziņojumu vai vizītkarti uz kontakta mobilo tālruņa numuru.

Jūs varat arī uzklīkšķināt uz īsinājumiem, kuras atrodas virs ierakstu saraksta, lai veiktu šādas darbības:

-  Rediģēt izvēlēto kontaktu.
-  Izdzēst izvēlēto kontaktu.
-  Sūtīt ziņojumu vai vizītkarti uz kontakta mobilo tālruņa numuru.

Kārtošana grupās

Grupas veidošana

Jūs varat izveidot grupu, lai lokālos kontaktus sadalītu kategorijās.

1. Ar labo taustiņu navigācijas logā uzklīkšķiniet **Lokālais (Local)** un izvēlaties **Jauna grupa (New Group)**.
2. Ierakstiet grupas nosaukumu.

Piezīme

- Nedrīkst nenorādīt grupas nosaukumu, kā arī tas nedrīkst būt identisks jau izveidotai grupai.
- Jūs varat grupēt tikai lokālos kontaktus.

Grupas nosaukuma mainīšana

1. Izvēlieties grupu, kuras nosaukumu vēlaties mainīt.
2. Ar labo taustiņu navigācijas logā uzklīkšķiniet uz izvēlētas grupas un izvēlaties **Pārdēvēt grupu (Rename Group)**.
3. Ierakstiet jauno grupas nosaukumu.

Piezīme

Jūs nevarat mainīt divas noklusējuma grupas - **Lokālais (Local)** un **SIM/USIM karte**.

Kontakta pievienošana grupai


Lai pievienotu kontaktu no **Lokālais (Local)** citai grupai, rīkojieties šādi:

1. Atlasiet vienu vai vairākus kontaktus no **Lokālais (Local)**.
2. Pārvelciet izvēlētos kontaktus uz citu grupu.

Piezīme

Pārvelkot atlasītos kontaktu/us nospiediet **Ctrl**, lai pārkopētu kontaktu/us uz citu grupu; pretējā gadījumā kontakts/i tiks pārvietoti uz citu grupu.

Lai pievienotu kontaktu grupai, rīkojieties šādi:

3. Atlasiet grupu navigācijas logā.
4. Uzklīkšķiniet  vai ar labo taustiņu uz kontaktu saraksta un izvēlaties **Jauns Kontakts (New Contact)**.
5. Ievadiet informāciju.

Kontakta izņemšana no grupas

1. Atveriet grupas kontaktu sarakstu.
2. Atlasiet kontaktu, kuru vēlaties dzēst no grupas.
3. Ar labo taustiņu uzklīkšķiniet uz atlasītā kontakta un izvēlieties **Izņemt no grupas (Remove from Group)**.

Piezīme

Kontakts ir izņemts no grupas, bet nav izdzēsts.

Grupas izdzēšana

1. Ar labo taustiņu uzklīkšķiniet uz navigācijas loga un izvēlieties **Izdzēst grupu (Delete Group)**.
2. Uzklīkšķiniet **OK**.

Piezīme

Izdzēšot grupu, grupas kontakti netiek izdzēsti. Kontakti saglabājas tālruņu katalogā **Lokālais (Local)** vai citās grupās.

Tālruņu kataloga vadība SIM/USIM kartē

Jūs varat saglabāt kontaktus SIM/USIM kartē.

Ar kontaktiem, kuri saglabāti terminālā, var darboties līdzīgi kā ar kontaktiem SIM/USIM kartē. Vairāk informācijas sadaļā “Lokālā tālruņu kataloga vadība”.

Piezīme

- Sazinieties ar pakalpojuma sniedzēju, lai noskaidrotu, vai jums ir nepieciešama SIM/USIM karte.

- SIM/USIM karti piegādā pakalpojuma sniedzējs. Lai iegūtu papildus informāciju, sazinieties ar pakalpojuma sniedzēju.
- Ja terminālam nav nepieciešama SIM/USIM karte, jūs varat saglabāt kontaktus terminālā. Ar ziņojumiem, kuri saglabāti terminālā, var darboties līdzīgi kā ar ziņojumiem SIM/USIM kartē.

Imports/Eksports

Jūs varat eksportēt no **Lokālais (Local)** vai SIM/USIM kartes uz *.csv failu un importēt kontaktus no *.csv faila uz tālruņu katalogu **Lokālais (Local)** vai SIM/USIM karti.


Piezīme

Lokālajā tālruņu katalogā izvēlaties vienu vai vairākus kontaktus. Navigācijas logā pārvelciet kontaktu/us uz SIM/USIM karti. Tad kontaktu/us eksportējiet uz SIM/USIM kartes tālruņu katalogu.

Kontaktu importēšana

Jūs varat importēt kontaktus no *.csv faila uz lokālo tālruņu katalogu vai SIM/USIM karti.



1. Uzklikšķiniet , lai displejā parādītos interfeiss **Tālruņu katalogs (Phonebook)**.
2. Uzklikšķiniet navigācijas logā uz **Lokālais (Local)** vai **SIM/USIM**.
3. Ar labo taustiņu uzklikšķiniet uz kontaktu saraksta un izvēlaties **Importēt (Import)**.
4. Izvēlaties failu, no kura importēt kontaktus. Uzklikšķiniet **Atvērt (Open)**, lai displejā parādītos interfeiss **Ierakstu attēlošana (Field Mapping)**.
5. Pārvelciet kontaktu uz atbilstošu lauku datnes labajā pusē.
6. Uzklikšķiniet **OK**.


Piezīme

- Maksimālais kontaktu skaits, kas var tikt saglabāts SIM/USIM kartē, ir atkarīgs no SIM/USIM kartes ietilpības.
- Ja SIM/USIM kartes atmiņa ir pilna, importēšana tiek automātiski pārtraukta. Tas neietekmē importēto kontaktu saturu.

Kontaktu eksportēšana

Jūs varat eksportēt kontaktus no lokālā tālrunu kataloga un SIM/USIM kartes. Eksportētie kontakti var tikt saglabāti tikai *.csv failā.



1. Uzklīkšķiniet , lai displejā parādītos interfeiss **Tālrunu katalogs (Phonebook)**.
2. Uzklīkšķiniet navigācijas logā uz **Lokālais (Local)** vai **SIM/USIM**.
3. Izvēlieties vienu no šādām darbībām:
 - Ar labo taustiņu uzklīkšķiniet uz kontaktu saraksta un atlasiet **Eksportēt visus kontaktus (Export All Contacts)**.
 - Atlasiet vienu vai vairākus kontaktus un ar labo taustiņu atlasiet **Eksportēt atlasītos kontaktus (Export Selected Contacts)**.
4. Izvēlaties kontakta/-u saglabāšanas failu.
5. Ievadiet faila nosaukumu un uzklīkšķiniet **Saglabāt (Save)**.

Piezīme

Jūs varat nospīest un turēt taustiņu **Shift** vai taustiņu **Ctrl** un uzklīkšķināt uz atlasītajiem kontaktiem; jūs varat nospīest kopā **Ctrl+A** lai atlasītu visus sarakstā esošos kontaktus.

5

Iestatījumi un informācijas vaicājums

Darbības ar PIN kodu

Ja termināls lieto SIM/USIM karti, PIN kods aizsargā jūsu karti no tās neatļautas lietošanas. Jūs varat mainīt PIN kodu un aktivizēt vai deaktivizēt tā pieprasījumu.

Piezīme

PIN kods un PIN atbloķēšanas taustiņa (PUK) kods ir komplektā ar SIM/USIM karti. Lai iegūtu papildus informāciju, sazinieties ar pakalpojuma sniedzēju.

PIN koda pieprasījuma aktivizēšana/deaktivizēšana

Jūs varat aktivizēt PIN koda pieprasījumu. Ja tas ir aktivizēts, jums nepieciešams ievadīt PIN kodu katru reizi, kad tiek uzsākts darbs ar termināla pārļūkprogrammu.

- Lai aktivizētu: Izvēlieties **Rīki (Tools) > PIN Darbības (PIN Operations) > Aktivizēt PIN pieprasījumu (Enable PIN Verification)**.
- Lai deaktivizētu: Izvēlieties **Rīki (Tools) > PIN Darbības (PIN Operations) > Deaktivizēt PIN pieprasījumu (Disable PIN Verification)**.

PIN koda maiņa

1. Izvēlieties **Rīki (Tools) > PIN Darbības (PIN Operations) > Pārveidot PIN (Modify PIN)**.
2. **Mainīt PIN (Modify PIN)** dialoglogā ievadiet pašreizējo PIN kodu un jauno PIN kodu.
3. Jauno PIN kodu ievadiet atkārtoti.
4. Uzklīkšķiniet **OK**, lai pabeigtu pārveidošanu.

Piezīme

PIN kodam ir jābūt skaitļu virknei no 4-8 cipariem.

PIN koda ievadīšana

Kad PIN koda pieprasījums ir aktivizēts, jums nepieciešams ievadīt pareizo PIN kodu, lai varētu lietot funkcijas, kuras nodrošina tīkls.

1. Kad termināla pārlūkprogramma uzsākusi darbu, iedegas dialoglogs **Ievadīt PIN (Verify PIN)**.
2. Ievadiet pareizo PIN kodu.
3. Uzklīkšķiniet **OK**, lai apstiprinātu.

Piezīme

- Ja vairākkārtīgi ievadāt nepareizu PIN kodu, SIM/USIM karte tiek bloķēta un jūs nevarat lietot, līdz neievadāt PUK kodu. Termināla pārlūkprogramma sniedz jums iespēju atkārtoti ievadīt PIN vai PUK kodus.
- Kaut arī SIM/USIM karte ir bloķēta, jūs varat sazināties ar neatliekamās palīdzības dienestu.

PIN koda atbloķēšana

1. Kad SIM/USIM karte ir bloķēta, pēc termināla pārlūkprogrammas palaišanas, displejā parādās dialoglogs **Atbloķēt PIN (Unlock PIN)**.
2. Ievadiet pareizo PUK kodu.
3. Ievadiet jauno PIN kodu.
4. Uzklīkšķiniet **OK**, lai pabeigtu pārveidošanu.

Ierīces izvēle

Termināla pārlūkprogramma var atbalstīt dažādus termināla produktus.

Ieslēdzot termināla pārlūkprogrammu, tā automātiski meklē atbilstošu terminālu. Ja tiek atrasti divi vai vairāk termināli, displeja interfeisā **Izvēlies ierīci (Choose Device)** parādās termināli, ar kuriem tajā brīdī ir savienojums. Jūs varat izvēlēties, kuru no tiem lietot un uzklīkšķināt **OK**.

Ja divi vai vairāk termināli ir savienoti ar personālo datoru, darbinot termināla pārlūkprogrammu, jūs varat mainīt vai izvēlēties ierīci.

1. Izvēlēties rīkus > Izvēlēties ierīci.
2. Izvēlieties ierīci no ierīču saraksta.
3. Uzklīkšķiniet **OK**, lai atslēgtos no pašreizējā termināla un pieslēgtos izvēlētajam.

Diagnostikās informācijas skatīšana

Izvēlieties **Rīki (Tools) > Diagnostika (Diagnostics)**, lai apskatītu termināla pārlūkprogrammas un SIM/USIM kartes informāciju. Piemēram, SIM/USIM kartē saglabāto ziņojumu un kontaktu skaitu, programmaparatūras versiju, aparatūras versiju un IMSI numuru.

Piezīme

- SIM/USIM kartē saglabāto ziņojumu/kontaktu skaits displejā tiek attēlots formātā **XX/YY**. **XX** parāda ziņojumu/kontaktu skaitu un **YY** parāda SIM/USIM kartes ietilpību.
- Diagnostiskā informācija ir atkarīga no lietotā termināla.

Sākuma iestatījumi

Jūs varat uzstādīt, lai termināla pārlūkprogramma ieslēdzas automātiski kopā ar Windows un startējot tiek minimizēta.

1. Izvēlieties **Rīki (Tools) > Iespējas (Options)**.
2. Uzklīkšķiniet navigācijas logā **Vispārējs (General)**.
3. Jūs varat izvēlēties šādas iespējas:
 - **Uzsākt kopā ar Windows (Launch on Windows startup)**: Termināla pārlūkprogramma automātiski ieslēdzas kopā ar Windows .
 - **Startējot minimizēt logu (Minimize window on startup)**: Pēc termināla pārlūkprogrammas ieslēgšanās, programmas interfeiss automātiski tiek minimizēts.
4. Uzklīkšķiniet **OK**, lai saglabātu iestatījumus.

Tīkla iestatījumi

Lai displejā parādītos interfeiss **Tīkls (Network)**, rīkojieties šādi:

1. Izvēlaties **Rīki (Tools) > Iespējas (Options)**.
2. Navigācijas logā uzklīkšķiniet **Tīkls (Network)**.

Tīkla veida izvēle

Jūs varat izvēlēties dažādus tīkla veidus un pieslēgties tiem.

1. Uzklīkšķiniet uz starpkartes izcilņa **Tīkla veids (Network Type)**.
2. **Nolaižamais kombinācijlogs Tīkla veids (Network Type)** piedāvā iespējamus tīkla veida variantus, izvēlaties nepieciešamo.
3. **Nolaižamais kombinācijlogs Frekvenču josla (Band)** piedāvā iespējamus frekvenšu joslu variantus, izvēlaties nepieciešamo.
4. Uzklīkšķiniet **Lietot (Apply)**.
5. Uzklīkšķiniet **OK**, lai saglabātu un aktivizētu iestatījumus.

Reģistrācijas režīma izvēle

Pēc tīkla veida izvēles jūs varat uzstādīt meklēšanas un reģistrācijas režīmu.

1. Uzklīkšķiniet uz starpkartes izcilņa **Reģistrācijas režīms (Registration Mode)**.
2. Atlasiet automātiskā meklēšana un reģistrācija vai manuālā meklēšana un reģistrācija.

Automātiskā meklēšana un reģistrācija

Atlasot **Automātisko meklēšanu un reģistrācija (Auto search and register)**, termināla produkts var automātiski meklēt un reģistrēties izvēlētajam tīklam.

Manuālā meklēšana un reģistrācija

1. Izvēlieties **Manuālo meklēšanu un reģistrāciju (Manua searsh and register)**.
2. Uzklīkšķiniet **Atjaunot (Refresh)**.
3. Atlasiet sarakstā operatora nosaukumu.
4. Uzklīkšķiniet **Reģistrēt**.

Savienojumu profila iestatījumi

Lai displejā parādītos interfeiss **Iezvanpieeja (Dial-Up)**, rīkojieties šādi:

5. Izvēlieties **Rīki (Tools) > Iespējas (Options)**.
6. Navigācijas logā uzklīkšķiniet **Profila pārvaldība (Profile Management)**.
7. Uzklīkšķiniet uz starpkartes izcilņa **Iezvanpieeja (Dial-Up)**.

Piezīme

Lai saņemtu informāciju par profila iestatīšanu, sazinieties ar pakalpojuma sniedzēju.

Iezvanpieejas profila veidošana

1. Uzklīkšķiniet **Jauns (New)**, lai iestatītu profila nosaukumu, piekļuves numuru, lietotājvārdu, paroli, piekļuves punkta nosaukumu (APN) un APN statusu un izvēlētos noklusējuma ierīci.
2. Uzklīkšķiniet **Uzlabots (Advanced)**, lai uzstādītu protokola IP informāciju, autentificēšanas protokolu, DNS un WINS iestatījumus.
3. Uzklīkšķiniet **OK**, lai saglabātu papildinātos iestatījumus, un atgriezieties pie interfeisa **Iezvanpieeja (Dial-Up)**.
4. Uzklīkšķiniet **OK** un displejā parādīsies dialoglogs **Uzvedne (Prompt)**.
5. Uzklīkšķiniet **Jā (Yes)**, lai saglabātu iestatījumus vai uzklīkšķiniet **Nē (No)**, lai atceltu iestatījumus.

Iezvanpieejas profila rediģēšana

1. Nolaižamajā kombinācijlogā **Profila nosaukums (Profile Name)** izvēlaties vēlamo profila nosaukumu.
2. Uzklīkšķiniet **Rediģēt (Edit)**, lai pārveidotu profila nosaukumu, piekļuves numuru, lietotājvārdu, paroli, APN nosaukumu un APN statusu un izvēlētos noklusējuma ierīci.
3. Uzklīkšķiniet **Uzlabots (Advanced)**, lai uzstādītu protokola IP informāciju, autentificēšanas protokolu, DNS un WINS iestatījumus.
4. Uzklīkšķiniet **OK**, lai saglabātu papildinātos iestatījumus un atgriezieties pie interfeisa **Iezvanpieeja (Dial-Up)**.

5. Uzklikšķiniet **OK** un displejā parādīsies dialoglogs **Uzvedne (Prompt)**.
6. Uzklikšķiniet **Jā (Yes)**, lai saglabātu iestatījumus, vai uzklikšķiniet **Nē (No)**, lai atceltu rediģējumus.

Iezvanpieejas profila dzēšana

1. **Nolaizamajā kombinācijā Profila nosaukums (Profile Name)** izvēlaties vēlamo profila nosaukumu.
2. Uzklikšķiniet **Dzēst (Delete)** un displejā parādīsies dialoglogs **Uzvedne (Prompt)**.
3. Uzklikšķiniet **Jā (Yes)**, lai izdzēstu iestatījumus vai uzklikšķiniet **Nē (No)**, lai atceltu dzēšanu.

Iezvanpieejas profila importēšana

1. Uzklikšķiniet **Importēt (Import)** un displejā parādīsies interfeiss **Import**.
2. Jūs varat izvēlēties šādas iespējas:
 - Izvēlieties no saraksta 3G/GPRS tīkla operatoru.
 - Uzklikšķiniet **Pārlūkot (Browse)** un izvēlieties *. **prof** failu importēšanai. Tad uzklikšķiniet **Atvērt (Open)**.
3. Interfeisā **Importēt (Import)** uzklikšķiniet **OK**.

Iezvanpieejas profila eksportēšana

1. Uzklikšķiniet **Eksportēt (Export)** un displejā parādīsies interfeiss **Export**.
2. Atlasiet vienu vai vairākus tīkla operatorus un uzklikšķiniet **OK**.
3. Izvēlieties faila saglabāšanas vietu un ievadiet faila nosaukumu. Uzklikšķiniet **Saglabāt (Save)**.

Piezīme

Izvēlētā operatora iezvanpieejas profils tiek eksportēts uz *. **prof** failu.

6

Biežāk uzdotie jautājumi

Kas jā dara, ja man nav piekļuves internetam?

1. Pārbaudiet tīkla signāla stiprumu.
2. Pārbaudiet vai esat aktivizējis bezvadu pieslēguma tiešsaistes pakalpojumu. Par tā aktivizēšanu jūs varat jautāt vietējam tīkla operatoram.
3. Ja bezvadu pieslēguma tiešsaistes pakalpojums ir aktivizēts, pārbaudiet tīkla iestatījumus saskaņā ar instrukciju "Interneta pakalpojumi" 3. lappusē.

Kādēļ rediģēšanas laikā, kopējot saturu, tikai daļa no tā parādās displejā?

Rediģējot ziņojumu, var ievadīt 2048 rakstzīmes. Ja rakstzīmju skaits pārsniedz šo robežu, liekās rakstzīmes tiks automātiski izdzēstas.

Kādēļ, saņemot ziņojumu, displejā neparādās uzvedne?

Ziņojumu vizuālā uzvedne nav iestatīta.

Izvēlaties **Rīki** > **Iespējas** > **Teksts. Teksta pasniegšana (Text handing)** logā izvēlaties **Paziņot, kad pienāk jauns teksts (Show a notification when a new text arrives)**.

Kādēļ nevar ielīmēt (paste) tālruņa numuru?

Tālruņa numurs var saturēt šādas rakstzīmes "0123456789#*+". Pārliecinieties, ka izgrieztais vai kopētais teksts nesatur citas rakstzīmes.

7 Saīsinājumi

Numerācija

3G *The Third Generation – trešā paaudze*

A

APN *Access Point Name – piekļuves punkta nosaukums*

D

DNS *Domain Name Server – domēnu vārdu sistēma*

G

GPRS *General Packet Radio Service – vispārējais pakešu radiopakalpojums*

P

PIN *Personal Identification Number – personīgais identifikācijas numurs*

PUK *PIN Unblocking Key – PIN koda atbloķēšanas taustiņš*

S

SIM *Subscriber Identity Module – abonenta identifikācijas modulis*

U

USIM *UMTS Service Identity Module – UMTS pakalpojuma identifikācijas modulis*

W

WINS

Windows Internet Name Service – Windows interneta vārda pakalpojums